


フレッツ ADSL/ フレッツ光接続 [Mac OS X 10.3-PPPoE 設定方法]

このマニュアルでは
Mac OS X
ver. 10.3.9
を使用しております。

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承いただけますようお願い致します。



STEP1

接続の設定を行います。


[アップルメニュー] [システム環境設定...] の順でクリックします。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。



STEP2

[ネットワーク] をクリックします。




STEP3

[場所] は [新しい場所...] を選択します。

フレッツ ADSL/ フレッツ光接続 [Mac OS X 10.3-PPPoE 設定方法]


このマニュアルでは
Mac OS X
ver. 10.3.9
を使用しております。



STEP4

[新しい場所の名前] に「任意の名前」
(例：ODN) を入力します。

[OK] をクリックします。



STEP5

[表示] は [内蔵 Ethernet] を選択します。

STEP6

[PPPoE] をクリックします。

[PPPoE を使って接続する] にチェックを入れます。

[サービスプロバイダ] に
「任意の名前」(例：ODN) を入力します。

[アカウント名] に
「ユーザ ID (接続 ID) @odn.ne.jp」
(例：zaa00120@odn.ne.jp) を入力します。


[パスワード] に
「ユーザパスワード (接続パスワード)」
を入力します。

[PPPoE サービス名] に
「任意の名前」(例：フレッツ) を入力し
ます。


[パスワードを保存する] と
[メニューバーに PPPoE の状況を表示する]
にチェックを入れます。

[PPPoE オプション] をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。



STEP7




[必要なときに自動的に接続する] にチェックを入れます。

[OK] をクリックします。

チェックを入れるとブラウザやメールソフトを起動したときに自動的に接続されるようになります。

STEP8



[TCP/IP] をクリックします。


[IPv4 を設定] は [PPP を使用] を選択します。

[DNS サーバ] に「DNS アドレス (プライマリ)」, 「DNS アドレス (セカンダリ)」を入力します。

[検索ドメイン] に「odn.ne.jp」と入力します。

[今すぐ適用] をクリックします。

STEP9



[システム環境設定] [システム環境設定を終了] の順でクリックします。

以上で接続の設定は終了です。

フレッツ ADSL/ フレッツ光接続 [Mac OS X 10.3-PPPoE 設定方法]

このマニュアルでは
Mac OS X
ver. 10.3.9
を使用しております。




STEP10

接続の確認を行います。

お使いのブラウザ（Safari 等）を起動し、ホームページが表示されれば接続完了です。

切断する場合はSTEP11 以降をご覧ください。



STEP11

【切断方法】

[PPPoE 状況] アイコンから
[インターネット接続を開く ...]
をクリックします。

STEP12



[内蔵 Ethernet] アイコンをクリックし、
[接続解除] をクリックします。

終了